



Назначение

Кантователь предназначен для поворота на 120° главного контроллера локомотива и фиксации в удобном положении при выполнении ремонтных работ.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380
Установленная мощность, кВт	1,1
Суммарная величина угла поворота, град.	120
Тип привода	электромеханический
Габаритные размеры, мм., не более	2250x1300x1500
Масса, кг., не более	500

В комплекте поставляется электрогайковерт.